

# Manual Operativo Modulo de encendido Ursus Trotter

## Comfortek C10-C11 con visor de temperatura

Modulo de encendido de fácil instalación

Este modulo sirve para calefont **Ursus Trotter Comfortek C10-C11 con visor de temperatura**

Este modulo es con cables incluidos, no es con regleta, por lo que vienen todos los conectores incluidos.

### Conectores:

1. Conector a válvula solenoide
2. Conector a microswitch de 2 cables
3. Conector a caja de pilas positivo y negativo
4. Conector a tierra
5. Conector a sensor de temperatura, utilizando cable extra del modulo antiguo hacia el sensor de revoco (el cable extra no sale del modulo antiguo)
6. Cables negros van a las 2 bujias que dan chispa
7. Cable negro que tiene una S encima va a la sonda de ionización, la que no tira chispa y es recta, no tiene puntas hacia los lados
8. Conector hacia pantalla
9. Sonda Ntc se conecta al segundo conector de la pantalla, no al conector pantalla que sale del modulo

Tutorial en video de la instalación de un modulo de encendido, a modo general, ya que es un modulo un poco más sencillo.

Tiktok: El rincón del calefont: Ayudando a un gasfiter en Terreno

<https://www.tiktok.com/@elrincondelcalefont.cl/video/7263716756567510277>